

Чутливість приймача 600-5000 МГц

Тестові точки RF, налаштування проміжної частоти та гетеродина. Дані перенесено з рукописного протоколу вимірювань.

RF, МГц	IF, МГц	LO, МГц	Band / фільтр	Чутливість, dBm	Відео	Примітка
310	2510	2200	0 / LPF	-82	+	
610	2510	1900	0 / LPF	-89	+	
1090	2510	1500	0 / LPF	-89	+	
1510	2510	1000	0 / LPF	-87	+	
1910	2510	600	0 / LPF	-87	+	
1960	2510	550	0 / LPF	-86	+	
1970	2510	540	0 / LPF	-86	+	
1990	2510	520	0 / LPF	-82	+	
2000	2510	510	0 / LPF	-86	+	
2020	2510	490	0 / LPF	-85	+	
2120	2510	390	0 / LPF	-83	+	
2220	2510	290	0 / LPF	-85	+	
2320	2510	190	0 / LPF	-86	+	
2380	2510	130	0 / LPF	-84	+	
2520	2390	130	2 / HPF	-84	+	
2720	2390	330	2 / HPF	-87	+	
3020	2390	630	2 / HPF	-83	+	
3520	2390	1130	2 / HPF	-86	+	
4020	2390	1630	2 / HPF	-83	+	
4220	2390	1830	2 / HPF	-83	+	
4420	2390	2030	2 / HPF	-82	+	
4620	2390	2230	2 / HPF	-82	+	
4820	2390 / 2510	2430 / 2310	2 / HPF	-73	/	Два варіанти IF / LO
4920	2510	2410	2 / HPF	-74	+	

Примітки: знак «+» означає, що під час тесту відео було наявне. LPF - фільтр нижніх частот; HPF - фільтр верхніх частот.